

Parowanie transmitera HDMI SPH-W50/SPH-W200D.

Gdy urządzenie niespodziewanie straci łączność należy wykonać funkcję parowania, która w pełni przywróci pełną funkcjonalność urządzenia.

W pierwszej kolejności należy podłączyć kabel zasilający do segmentu **TX** oraz przytrzymać przycisk „**RESET**” przez 20 sekund, po czym należy odpiąć zasilanie.

Następnie należy połączyć oba urządzenia (**TX** oraz **RX**) kablem **HDMI**.
(w przypadku modelu **SPH-W200D** należy podłączyć kabel w obu wyjściach **HDMI OUT**)

Kolejnym krokiem będzie podłączenie obu elementów urządzenia do zasilania.

Aby przejść do parowania, należy pojedynczo wdusić przycisk „**RESET**” na segmencie **TX**, oraz **RX** dopóki dioda nie zmieni statusu. Czynność tą należy wykonywać do momentu, w którym diody zaczną szybko

Po tych czynnościach urządzenie będzie gotowe do dalszej pracy.