




















1 APP INSTRUKCJA  IOS APP / Android APP <small>Zeskanuj QR code by zainstalować Tuya Smart App lub wpisać "Tuya Smart" lub "Smart life" w Apple Store lub Google Play by ściągnąć App.</small>	2  <small>Zaloguj lub zarejestruj swoje konto ze swoim nr telefonu lub adresem e-mail. Wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na telefon lub e-mail, następnie ustaw hasło. Kliknij "Utwórz Rodzinę" by otworzyć aplikację.</small>	3  <small>Po podłączeniu przewodów, nadsz klawisz reset przez 5 sek lub włącz i wyłącz tradycyjny przycisk 4 razy w ciągu 5 sekund (lampka kontrolna błyska szybko jest gotowa na sparowanie).</small>	4  <small>1. Wspiera multi-protocol dopasowany:WiFi/ Bluetooth/ Zigbee (musi być dodana Bramka przed parowaniem). 2.Włącz Bluetooth, kliknij "+", wykonuj instrukcje wskazane na ekranie.</small>	5  <small>Połączenie zajmie pomiędzy 10-120 sekund w zależności od twojej sieci. Teraz możesz kontrolować urządzenia za pomocą telefonu komórkowego.</small>	6  <small>Połącz Amazon Alexa lub Google Assistant aby kontrolować, lub udostępnić z twoją rodziną lub znajomymi.</small>	7  <small>Wygodnie korzystaj ze smart life do automatyzacji home automation for lighting control by using our All-in-one mobile App wherever you are in the world or simply by voice control when you are sitting at home comfortably.</small>
--	---	--	---	--	---	--

INSTRUKCJA OBSŁUGI SMART CURATIN CONTROLLER  RoHS CE <small>mounting clip</small>	TECHNICZNA SPECYFIKACJA Product Smart Curtain Controller Voltage AC100-240V 50/60Hz Max. load 3A Dims.(WxDxH) 46x42x25mm INSTALACJA ▲ UWAGI! 1. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami. 2. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. 3. Trzymaj urządzenie z dala od wody, wilgoci oraz gorącego otoczenia. 4. Zainstaluj urządzenie z dala od silnych źródeł sygnałów, takich jak piekarnik mikrofalowy, który może powodować przerwanie sygnału, co spowodowało nieprawidłowe działanie urządzenia.	5. Nieodróżniać przez betonową ścianę lub materiały metaliczne może zmniejszyć efektywny zakres pracy urządzenia i należy jej unikać. 6. Nie próbuj zdemontować, naprawić ani modyfikować urządzenia. INSTRUKCJA: 1. Przygotuj mały śrubokręt, poluzuj śruby montażowe 2. Połącz przewody wg diagramu (odnieś się do diagramu załączonego) 	3. Wióż przełącznik do puski  PRZEWODNIK DO INTELIGENTNY STEROWNY KURTyny: 1. Po zakończeniu parowania włącz zasilanie inteligentnego kontrolera kurtyn 2. Uruchom APP na telefonie 3. Touch  , aby się otworzyć kurtynę, po zakończeniu wyświetlenie postępu pokaże 100% 4. Touch  , aby się zamknąć kurtynę, po zakończeniu wyświetlenie postępu pokaże 0% 5. Touch  , by zatrzymać ruch kurtyny	Rusz suwak, aby procentowo kontrolować otwarcie kurtyny  HARMONOGRAM: Użytkownik może zdefiniować czas automatycznego otwierania lub zamykania  Ustawienia:  Ustaw stan wskaźnika silnika, możesz włączyć lub wyłączyć 	 Silnik kurtyny do przodu lub do tyłu  Czas ruchu silnika kalibracyjnego (przy pierwszym użyciu kontrolera, przed użyciem należy wykonać kroki kalibracji w komunikacji aplikacji). FAQ Q1: Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować urządzenia inteligentnego?	a. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. b. Upewnij się, że telefon i moduł przełącznika znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz. c. Czy są dobre warunki połączenia internetowego. d. Upewnij się, że hasło w aplikacji jest poprawne. e. Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowe. Q2: Co się stanie, jeśli WiFi się wyłączy? Nadal możesz sterować silnikiem podłączonym do urządzenia inteligentnego, gdy Wi-Fi jest ponownie aktywne. Q3: Co powinienem zrobić, jeśli zmienię sieć Wi-Fi lub zmienię hasło? Musisz ponownie podłączyć urządzenie inteligentne do nowej sieci Wi-Fi zgodnie z instrukcją obsługi aplikacji Q4: Jak zresetować urządzenie? Naciśnij przycisk resetowania resetowania
--	---	--	---	--	---	---